

设备配置清单

序号	设备名称	配置编码	配置名称	规格型号	配置要求
1.1	施工临时用电配电箱		一级配电箱	定制 A	额定电压： AC400V 额定电流： 630A 额定频率： 50Hz 进线配置： 1 个 4 极 630A 透明型塑壳断路器， 进线配三相电源指示灯。 出线配置： 1 个 4 极 400A 透明型塑壳断路器， 1 个 4 极 315A 透明型塑壳断路器， 3 个 4 极 200A 透明型塑壳断路器， 均带漏电保护功能， 漏电电流为 100mA， 动作时间 0.3s， 各路出 线配合闸指示灯。
1.2				定制 B	额定电压： AC400V 额定电流： 630A 额定频率： 50Hz 进线配置： 1 个 4 极 630A 透明型塑壳断路器， 进线配三相电源指示灯。 出线配置： 1 个 4 极 400A 透明型塑壳断路器， 2 个 4 极 315A 透明型塑壳断路器， 均带漏电 保护功能， 漏电电流为 100mA， 动作时间 0.3s， 各路出线配合闸指示灯。
1.3				定制 C	额定电压： AC400V 额定电流： 400A 额定频率： 50Hz 进线配置： 1 个 4 极 400A 透明型塑壳断路器， 进线配三相电源指示灯。 出线配置： 1 个 4 极 315A 透明型塑壳断路器， 1 个 4 极 250A 透明型塑壳断路器， 2 个 4 极 160A 透明型塑壳断路器， 均带漏电保护功能， 漏电电流为 100mA， 动作时间 0.3s， 各路出 线配合闸指示灯。
1.4				定制 D	额定电压： AC400V 额定电流： 250A 额定频率： 50Hz 进线配置： 1 个 4 极 250A 透明型塑壳断路器， 进线配三相电源指示灯。 出线配置： 3 个 4 极 160A 透明型塑壳断路器， 均带漏电保护功能， 漏电电流为 100mA， 动 作时间 0.3s， 各路出线配合闸指示灯。

1.5				定制 E	额定电压： AC400V 额定电流： 630A 额定频率： 50Hz 进线配置： 1 个 4 极 630A 透明型塑壳断路器， 进线配三相电源指示灯。 出线配置： 1 个 4 极 400A 透明型塑壳断路器， 1 个 4 极 315A 透明型塑壳断路器， 1 个 4 极 250A 透明型塑壳断路器， 1 个 4 极 160A 透明型塑壳断路器， 所有断路器均带漏电保护功能， 漏电电流为 100mA， 动作时间 0.3s， 各路出线配合闸指示灯。
1.6				定制 F	额定电压： AC400V 额定电流： 630A 额定频率： 50Hz 进线配置： 1 个 4 极 630A 透明型塑壳断路器， 进线配三相电源指示灯。 出线配置： 4 个 4 极 400A 透明型塑壳断路器， 带漏电保护功能， 漏电电流为 100mA， 动作时间 0.3s， 各路出线配合闸指示灯。
2.1			二级配电箱	定制 A	额定电压： AC400V 额定电流： 200A 额定频率： 50Hz 进线配置： 1 个 4 极 200A 透明型塑壳断路器， 带漏电保护功能， 漏电电流为 100mA， 动作时间 0.2s， 进线配三相电源指示灯。 出线配置： 1 个 4 极 200A 透明型塑壳断路器， 3 个 4 极 80A 透明型塑壳断路器， 均带漏电保护功能， 漏电电流为 50mA， 动作时间 0.2s， 各路出线配合闸指示灯。
2.2				定制 B	额定电压： AC400V 额定电流： 160A 额定频率： 50Hz 进线配置： 1 个 4 极 160A 透明型塑壳断路器， 带漏电保护功能， 漏电电流为 100mA， 动作时间 0.2s， 进线配三相电源指示灯。 出线配置： 1 个 4 极 100A 透明型塑壳断路器， 1 个 4 极 80A 透明型塑壳断路器， 带漏电保护功能， 漏电电流为 50mA， 动作时间 0.2s， 各路出线配合闸指示灯。

2.3			定制 C	额定电压：AC400V 额定电流：160A 额定频率：50Hz 进线配置：1 个 4 极 160A 透明型塑壳断路器，带漏电保护功能，漏电电流为 100mA，动作时间 0.2s，进线配三相电源指示灯。 出线配置：1 个 4 极 100A 透明型塑壳断路器，2 个 4 极 80A 透明型塑壳断路器，所有断路器均带漏电保护功能，漏电电流为 50mA，动作时间 0.2s，各路线配合闸指示灯。
2.4			定制 D	额定电压：AC400V 额定电流：400A 额定频率：50Hz 进线配置：1 个 4 极 400A 透明型塑壳断路器，带漏电保护功能，漏电电流为 100mA，动作时间 0.2s，进线配三相电源指示灯。 出线配置：2 个 4 极 250A 透明型塑壳断路器，2 个 4 极 160A 透明型塑壳断路器，所有断路器均带漏电保护功能，漏电电流为 50mA，动作时间 0.2s，各路线配合闸指示灯。
2.5			定制 E	额定电压：AC400V 额定电流：300A 额定频率：50Hz 进线配置：1 个 4 极 300A 透明型塑壳断路器，带漏电保护功能，漏电电流为 100mA，动作时间 0.2s，进线配三相电源指示灯。 出线配置：1 个 4 极 250A 透明型塑壳断路器，3 个 4 极 160A 透明型塑壳断路器，所有断路器均带漏电保护功能，漏电电流为 50mA，动作时间 0.2s，各路线配合闸指示灯。
2.6			定制 F	额定电压：AC400V 额定电流：400A 额定频率：50Hz 进线配置：1 个 4 极 400A 透明型塑壳断路器，带漏电保护功能，漏电电流为 100mA，动作时间 0.2s，进线配三相电源指示灯。 出线配置：1 个 4 极 400A 透明型塑壳断路器，1 个 4 极 200A 透明型塑壳断路器，所有断路器均带漏电保护功能，漏电电流为 50mA，动作时间 0.2s，各路线配合闸指示灯。

2.7				定制 G	额定电压：AC400V 额定电流：400A 额定频率：50Hz 进线配置：1 个 4 极 400A 透明型塑壳断路器，带漏电保护功能，漏电电流为 100mA，动作时间 0.2s，进线配三相电源指示灯。 出线配置：4 个 4 极 200A 透明型塑壳断路器，断路器均带漏电保护功能，漏电电流为 50mA，动作时间 0.2s，各路出线配合闸指示灯。
2.8				定制 H	额定电压：AC400V 额定电流：250A 额定频率：50Hz 进线配置：1 个 4 极 250A 透明型塑壳断路器，带漏电保护功能，漏电电流为 100mA，动作时间 0.2s，进线配三相电源指示灯。 出线配置：4 个 4 极 100A 透明型塑壳断路器，断路器均带漏电保护功能，漏电电流为 50mA，动作时间 0.2s，各路出线配合闸指示灯。
2.9				定制 I	额定电压：AC400V 额定电流：200A 额定频率：50Hz 进线配置：1 个 4 极 200A 透明型塑壳断路器，带漏电保护功能，漏电电流为 100mA，动作时间 0.2s，进线配三相电源指示灯。 出线配置：2 个 4 极 100A 透明型塑壳断路器，2 个 4 极 160A 透明型塑壳断路器，所有断路器均带漏电保护功能，漏电电流为 50mA，动作时间 0.2s，各路出线配合闸指示灯。

3.1			三级配电箱	定制 A	额定电压：AC400V 额定电流：80A 额定频率：50Hz 进线配置：1 个 4 极 80A 透明型塑壳断路器，带漏电保护功能，漏电电流为 50mA，动作时间 0.1s，进线配三相电源指示灯。 出线配置：3 个 4 极 32A 透明型小型漏电断路器，4 个 2 极 32A 透明型小型漏电断路器，配 3 个 32A 三相五孔工业插座，3 个 32A 单相三孔工业插座，各路线配合闸指示灯。所有漏电断路器漏电电流为 30mA，动作时间为瞬动。
3.2				定制 B	额定电压：AC400V 额定电流：80A 额定频率：50Hz 进线配置：1 个 4 极 80A 透明型塑壳断路器，带漏电保护功能，漏电电流为 50mA，动作时间 0.1s，进线配三相电源指示灯。 出线配置：1 个 4 极 32A 透明型小型漏电断路器，3 个 2 极 32A 透明型小型漏电断路器，配 1 个 32A 三相五孔工业插座，2 个 32A 单相三孔工业插座，各路线配合闸指示灯。所有漏电断路器漏电电流为 30mA，动作时间为瞬动。
3.2				定制 C	额定电压：AC400V 额定电流：160A 额定频率：50Hz 进线配置：1 个 4 极 160A 透明型塑壳断路器，带漏电保护功能，漏电电流为 50mA，动作时间 0.1s，进线配三相电源指示灯。 出线配置：3 个 4 极 63A 透明型小型漏电断路器，3 个 2 极 32A 透明型小型漏电断路器，全部配置航空插座，各路线配合闸指示灯。所有漏电断路器漏电电流为 30mA，动作时间为瞬动。
3.4				定制 D	额定电压：AC400V 额定电流：80A 额定频率：50Hz

					进线配置：1 个 4 极 80A 透明型塑壳断路器，带漏电保护功能，漏电电流为 50mA，动作时间 0.1s，进线配三相电源指示灯。 出线配置：3 个 4 极 63A 透明型小型漏电断路器，4 个 2 极 32A 透明型小型漏电断路器，全部配置航空插座，各路出线配合闸指示灯。所有漏电断路器漏电电流为 30mA，动作时间为瞬动。
3.5				定制 E	额定电压：AC400V 额定电流：80A 额定频率：50Hz 进线配置：1 个 4 极 80A 透明型塑壳断路器，带漏电保护功能，漏电电流为 50mA，动作时间 0.1s，进线配三相电源指示灯。 出线配置：3 个 4 极 63A 透明型小型漏电断路器，4 个 2 极 32A 透明型小型漏电断路器，各路出线配合闸指示灯。所有漏电断路器漏电电流为 30mA，动作时间为瞬动。
3.6				定制 F	额定电压：AC400V 额定电流：100A 额定频率：50Hz 进线配置：1 个 4 极 100A 透明型塑壳断路器，带漏电保护功能，漏电电流为 50mA，动作时间 0.1s，进线配三相电源指示灯。 出线配置：2 个 4 极 63A 透明型小型漏电断路器，4 个 2 极 32A 透明型小型漏电断路器，全部配置航空插座，各路出线配合闸指示灯。所有漏电断路器漏电电流为 30mA，动作时间为瞬动。